

NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server

Release Notes



Minor-Release: 13.43 r30552
Datum: Oktober 2024

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Update-Hinweise.

Voraussetzungen

Virtuelle Umgebungen

Die folgenden virtuellen Umgebungen werden mit diesem Release unterstützt:

- VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0
- VMware Workstation Version 17
- Microsoft Hyper-V für Windows Server 2022
- Debian KVM Version 11.3

Zentrales Management

- Secure Enterprise Management Server Version 6.10 oder höher
- Management Console Version 6.10 oder höher
- Management Plug-in Server Configuration Version 13.40 oder höher.

Entfernte Funktionalitäten

Die folgenden Funktionalitäten sind ab der Major-Release 13.0 nicht mehr im Produkt enthalten:

- Interface for Metadata Access Points (IF-MAP)
- FIPS-Modus

Hinweis zum Update

Update von Version 13.0x

Das Update von einer Version 13.01 oder 13.02 ist über das Web-Interface nicht fehlerfrei möglich. Um diesen Updatevorgang erfolgreich durchführen zu können gilt die nachfolgende Vorgehensweise:

1. Für ein Update von Version 13.01 muss der Updatepfad auf das Online-Repository angepasst werden. Dies ist bei einem Update von 13.02 nicht notwendig, bitte fahren Sie in diesem Fall wie unter Punkt 2 beschrieben fort.

Zur Änderung des Updatepfades muss in der Datei
`/etc/apt/sources.list.d/01ncp_stretch.list` die Zeile
`deb https://packages.ncp-e.com/ncp stage main`
nach
`deb https://packages.ncp-e.com/ncp release1300 main`
korrigiert werden.



Alternativ kann die Änderung mit Hilfe dieses Befehls erfolgen:

```
sed -i s/stable/release1300/_  
/etc/apt/sources.list.d/01_ncp_stretch.list
```

Durch diese Änderung wird das Update aus dem korrekten Online-Repository geladen.

2. Eingabe des Konsolenbefehls im ROOT-Kontext:

```
apt update -y && ( apt-get dist-upgrade -y -o_  
"Dpkg::Options::=--force-confdef" | |_  
DEBIAN_FRONTEND=dialog dpkg --configure grub-pc )
```

Nach dem abschließenden Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers ist das Update abgeschlossen.

Update von Version 12.x

Der Updatevorgang auf die Version 13.11 erfordert mindestens die Version 12.19 in der aktuellsten Ausprägung. Hierzu ist in einer bereits vorhandenen Version 12.19 die Online-Update-Funktion aufzurufen bevor mit den nachfolgenden Schritten fortgefahren wird.

Zum Starten des Updatevorganges auf die Version 13.x ist in der Shell des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers mit Root-Rechten der Befehl `vses-upgrade` einzugeben. Die im Laufe des Installationsprozesses angezeigte Frage „Fortsetzen, ohne GRUB zu installieren?“ / „Continue without installing GRUB?“ beantworten Sie mit „Nein“. Im Anschluss wählen Sie die erste virtuelle Platte (z.B. /dev/sda) für die GRUB-Installation durch Drücken der Leertaste aus. Das Update wird nachfolgend ausgeführt und mit einem Reboot abgeschlossen.

1. Neue Leistungsmerkmale und Erweiterungen

Keine.

2. Verbesserungen / Fehlerbehebungen

Problembehebung: Absturz bei VLAN-Weiterleitung

Für den Fall einer konfigurierten VLAN-Weiterleitung stürzte der NCP Secure Enterprise VPN Server nach einigen Stunden ab. Dieses Problem wurde behoben.

Problembehebung: Absturz bei Löschen von Routen

Das Löschen von Routen auf Basis von IPSec-Selektoren führte zu einem Ausfall der Weiterleitungsfunktion am NCP Secure Enterprise VPN Server. Dieses Problem wurde behoben.

3. Bekannte Einschränkungen

Portierung des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers auf eine andere virtuelle



Maschine

Portiert man den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server auf ein anderes Host-System, so ist damit in den meisten Fällen eine Änderung der MAC-Adressen der virtuellen Netzwerkadapter einhergehend. Dies führt dazu, dass nach einer Übertragung der Konfiguration und einem Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers die Netzwerkkonfiguration verworfen wird und lokal neu konfiguriert werden muss.

Für den Fall eines im Log angezeigten „Replication Error 4034“ ist entweder

- am NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server via `vses-rsunit` erneutes Herunterladen der Konfiguration anzustoßen oder

im NCP Secure Enterprise Management Server über „Full Replication“ (vSES → Statistik → Replikations-Status → Rechtsklick in das Feld und „Alles neu laden“) die Konfiguration an den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server zu übertragen.

NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server

Release Notes



Minor-Release: 13.42 r30543
Datum: September 2024

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Update-Hinweise.

Voraussetzungen

Virtuelle Umgebungen

Die folgenden virtuellen Umgebungen werden mit diesem Release unterstützt:

- VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0
- VMware Workstation Version 17
- Microsoft Hyper-V für Windows Server 2022
- Debian KVM Version 11.3

Zentrales Management

- Secure Enterprise Management Server Version 6.10 oder höher
- Management Console Version 6.10 oder höher
- Management Plug-in Server Configuration Version 13.40 oder höher.

Entfernte Funktionalitäten

Die folgenden Funktionalitäten sind ab der Major-Release 13.0 nicht mehr im Produkt enthalten:

- Interface for Metadata Access Points (IF-MAP)
- FIPS-Modus

Hinweis zum Update

Update von Version 13.0x

Das Update von einer Version 13.01 oder 13.02 ist über das Web-Interface nicht fehlerfrei möglich. Um diesen Updatevorgang erfolgreich durchführen zu können gilt die nachfolgende Vorgehensweise:

3. Für ein Update von Version 13.01 muss der Updatepfad auf das Online-Repository angepasst werden. Dies ist bei einem Update von 13.02 nicht notwendig, bitte fahren Sie in diesem Fall wie unter Punkt 2 beschrieben fort.

Zur Änderung des Updatepfades muss in der Datei
`/etc/apt/sources.list.d/01ncp_stretch.list` die Zeile
`deb https://packages.ncp-e.com/ncp stage main`
nach
`deb https://packages.ncp-e.com/ncp release1300 main`
korrigiert werden.



Alternativ kann die Änderung mit Hilfe dieses Befehls erfolgen:

```
sed -i s/stable/release1300/_  
/etc/apt/sources.list.d/01_ncp_stretch.list
```

Durch diese Änderung wird das Update aus dem korrekten Online-Repository geladen.

4. Eingabe des Konsolenbefehls im ROOT-Kontext:

```
apt update -y && ( apt-get dist-upgrade -y -o_  
"Dpkg::Options::=--force-confdef" ||_  
DEBIAN_FRONTEND=dialog dpkg --configure grub-pc )
```

Nach dem abschließenden Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers ist das Update abgeschlossen.

Update von Version 12.x

Der Updatevorgang auf die Version 13.11 erfordert mindestens die Version 12.19 in der aktuellsten Ausprägung. Hierzu ist in einer bereits vorhandenen Version 12.19 die Online-Update-Funktion aufzurufen bevor mit den nachfolgenden Schritten fortgefahren wird.

Zum Starten des Updatevorganges auf die Version 13.x ist in der Shell des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers mit Root-Rechten der Befehl `vses-upgrade` einzugeben. Die im Laufe des Installationsprozesses angezeigte Frage „Fortsetzen, ohne GRUB zu installieren?“ / „Continue without installing GRUB?“ beantworten Sie mit „Nein“. Im Anschluss wählen Sie die erste virtuelle Platte (z.B. /dev/sda) für die GRUB-Installation durch Drücken der Leertaste aus. Das Update wird nachfolgend ausgeführt und mit einem Reboot abgeschlossen.

1. Neue Leistungsmerkmale und Erweiterungen

Keine.

2. Verbesserungen / Fehlerbehebungen

Problembehebung: Site2Site-Verbindung

Wurde eine Site2Site-Verbindung von einem Fremd-Gateway zum SES aufgebaut, so arbeitete der SES unter bestimmten Umständen ungewollt im NAT-Modus. Dieses Problem wurde behoben.

Stabilitätsverbesserung des SES

Verbesserung der IKEv2-Kompatibilität zum strongSwan Client



3. Bekannte Einschränkungen

Portierung des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers auf eine andere virtuelle Maschine

Portiert man den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server auf ein anderes Host-System, so ist damit in den meisten Fällen eine Änderung der MAC-Adressen der virtuellen Netzwerkadapter einhergehend. Dies führt dazu, dass nach einer Übertragung der Konfiguration und einem Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers die Netzwerkkonfiguration verworfen wird und lokal neu konfiguriert werden muss.

Für den Fall eines im Log angezeigten „Replication Error 4034“ ist entweder

- am NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server via `vses-rsunit` erneutes Herunterladen der Konfiguration anzustoßen oder

im NCP Secure Enterprise Management Server über „Full Replication“ (vSES → Statistik → Replikations-Status → Rechtsklick in das Feld und „Alles neu laden“) die Konfiguration an den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server zu übertragen.

NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server

Release Notes



Minor-Release: 13.40 r30535
Datum: Juni 2024

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Update-Hinweise.

Voraussetzungen

Virtuelle Umgebungen

Die folgenden virtuellen Umgebungen werden mit diesem Release unterstützt:

- VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0
- VMware Workstation Version 17
- Microsoft Hyper-V für Windows Server 2022
- Debian KVM Version 11.3

Zentrales Management

- Secure Enterprise Management Server Version 6.10 oder höher
- Management Console Version 6.10 oder höher
- Management Plug-in Server Configuration Version 13.40 oder höher.

Entfernte Funktionalitäten

Die folgenden Funktionalitäten sind ab der Major-Release 13.0 nicht mehr im Produkt enthalten:

- Interface for Metadata Access Points (IF-MAP)
- FIPS-Modus

Hinweis zum Update

Update von Version 13.0x

Das Update von einer Version 13.01 oder 13.02 ist über das Web-Interface nicht fehlerfrei möglich. Um diesen Updatevorgang erfolgreich durchführen zu können gilt die nachfolgende Vorgehensweise:

1. Für ein Update von Version 13.01 muss der Updatepfad auf das Online-Repository angepasst werden. Dies ist bei einem Update von 13.02 nicht notwendig, bitte fahren Sie in diesem Fall wie unter Punkt 2 beschrieben fort.

Zur Änderung des Updatepfades muss in der Datei

```
/etc/apt/sources.list.d/01ncp_stretch.list die Zeile
```

```
deb https://packages.ncp-e.com/ncp stage main
```

nach

```
deb https://packages.ncp-e.com/ncp release1300 main
```

korrigiert werden.

Next Generation Network Access Technology



Alternativ kann die Änderung mit Hilfe dieses Befehls erfolgen:

```
sed -i s/stable/release1300/_  
/etc/apt/sources.list.d/01_ncp_stretch.list
```

Durch diese Änderung wird das Update aus dem korrekten Online-Repository geladen.

2. Eingabe des Konsolenbefehls im ROOT-Kontext:

```
apt update -y && ( apt-get dist-upgrade -y -o_  
"Dpkg::Options::=--force-confdef" | |_  
DEBIAN_FRONTEND=dialog dpkg --configure grub-pc )
```

Nach dem abschließenden Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers ist das Update abgeschlossen.

Update von Version 12.x

Der Updatevorgang auf die Version 13.11 erfordert mindestens die Version 12.19 in der aktuellsten Ausprägung. Hierzu ist in einer bereits vorhandenen Version 12.19 die Online-Update-Funktion aufzurufen bevor mit den nachfolgenden Schritten fortgefahren wird.

Zum Starten des Updatevorganges auf die Version 13.x ist in der Shell des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers mit Root-Rechten der Befehl `vses-upgrade` einzugeben. Die im Laufe des Installationsprozesses angezeigte Frage „Fortsetzen, ohne GRUB zu installieren?“ / „Continue without installing GRUB?“ beantworten Sie mit „Nein“. Im Anschluss wählen Sie die erste virtuelle Platte (z.B. /dev/sda) für die GRUB-Installation durch Drücken der Leertaste aus. Das Update wird nachfolgend ausgeführt und mit einem Reboot abgeschlossen.

1. Neue Leistungsmerkmale und Erweiterungen

Umstellung des internen Passworhandlings

Die interne Speicherung des Passwortes für den administrativen Zugang auf den NCP Secure Enterprise VPN Server (SES) wurde auf das Salted Hash-Verfahren umgestellt. Bei Anbindung des NCP Secure Enterprise VPN Servers an das zentrale Management erfolgt die Umstellung automatisch, sofern das zentrale Management ebenfalls über die Unterstützung für Salted Hash verfügt. Dies wird in den Release Notes für das zentrale Management bekannt gegeben.

2. Verbesserungen / Fehlerbehebungen

Stabilitätsverbesserung des ncpwsupd-Dienstes

Unter bestimmten Umständen ist der ncpwsupd-Dienst des Gateways abgestürzt. Dieses Problem wurde behoben.



Zahlreiche Log-Meldungen bei VRRP-Backup-Gateway

Wurde im SES ein ausgehender Site-2-Site Link mit automatischem Verbindungsaufbau konfiguriert, so wurden vom Backup-Gateway im VRRP-Verbund zahlreiche Logmeldungen in sehr kurzer Zeit generiert. Dieses Problem wurde behoben.

Sicherheits- und Serviceupdates des Basisbetriebssystems

Das Debian- Basisbetriebssystems wurde aktualisiert. Insbesondere wurden die folgenden Sicherheitslücken behoben:

- NCPVE-2024-0417: SSH Host-Keys werden nicht mehr mit ausgeliefert.
Für ältere Versionen des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers empfehlen wir dringend den SSH Host-Key zu ändern. Sie können dies durch die Eingabe der folgenden Kommandos in der Root-Shell selbst vornehmen:

```
rm /etc/ssh/ssh_host_*  
ssh-keygen -A
```


Bitte beachten Sie, dass durch diese Änderung beim nächsten SSH-Login eine Warnung „Remote host identification has changed“ ausgegeben wird.
- Im Basisbetriebssystem wurden die, zum Zeitpunkt dieser Freigabe, verfügbaren Sicherheitspatches eingespielt.

Problembehebung: Netzwerkbonding

Bei der Verwendung von Netzwerkbonding konnte es nach einem Neustart des NCP Secure Enterprise VPN Servers vorkommen, dass die MAC-Adresse eines Netzwerkadapters nicht mehr korrekt zugeordnet werden konnte. Dieses Problem wurde behoben.

Problembehebung: Anzeige benutzerspezifischer Parameter im Server-Plug-in

Innerhalb der Log Konfiguration einer Secure Server-Vorlage wurden fälschlicherweise benutzerspezifische Parameter angezeigt. Ebenso wurde innerhalb der „Zugriffsverwaltung/Benutzer Parameter“ die Parameter „Name“ und „Passwort“, statt „Liste der Administratoren“ angezeigt. Dieses Problem wurde behoben.

Log vom Online-Update erscheint auf allen NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servern

Nach dem Update eines einzelnen NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers erscheinen die zugehörigen Log-Meldungen auf allen anderen verwalteten NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servern. Dieses Problem wurde behoben.

Problembehebung: Darstellung des SES-Fehlerstatus in der SEM-Konsole

Problembehebung: Fehler beim Import einer Serverkonfiguration im Server Plug-in



3. Bekannte Einschränkungen

Portierung des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers auf eine andere virtuelle Maschine

Portiert man den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server auf ein anderes Host-System, so ist damit in den meisten Fällen eine Änderung der MAC-Adressen der virtuellen Netzwerkadapter einhergehend. Dies führt dazu, dass nach einer Übertragung der Konfiguration und einem Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers die Netzwerkkonfiguration verworfen wird und lokal neu konfiguriert werden muss.

Für den Fall eines im Log angezeigten „Replication Error 4034“ ist entweder

- am NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server via `vses-rsunit` erneutes Herunterladen der Konfiguration anzustoßen oder

im NCP Secure Enterprise Management Server über „Full Replication“ (vSES → Statistik → Replikations-Status → Rechtsklick in das Feld und „Alles neu laden“) die Konfiguration an den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server zu übertragen.

NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server

Release Notes



Minor-Release: 13.30 r30518
Datum: Februar 2024

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Update-Hinweise.

Voraussetzungen

Virtuelle Umgebungen

Die folgenden virtuellen Umgebungen werden mit diesem Release unterstützt:

- VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0
- VMware Workstation Version 17
- Microsoft Hyper-V für Windows Server 2022
- Debian KVM Version 11.3

Zentrales Management

- Secure Enterprise Management Server Version 6.10 oder höher
- Management Console Version 6.10 oder höher
- Management Plug-in Server Configuration Version 13.20 oder höher.

Entfernte Funktionalitäten

Die folgenden Funktionalitäten sind ab der Major-Release 13.0 nicht mehr im Produkt enthalten:

- Interface for Metadata Access Points (IF-MAP)
- FIPS-Modus

Hinweis zum Update

Update von Version 13.0x

Das Update von einer Version 13.01 oder 13.02 ist über das Web-Interface nicht fehlerfrei möglich. Um diesen Updatevorgang erfolgreich durchführen zu können gilt die nachfolgende Vorgehensweise:

1. Für ein Update von Version 13.01 muss der Updatepfad auf das Online-Repository angepasst werden. Dies ist bei einem Update von 13.02 nicht notwendig, bitte fahren Sie in diesem Fall wie unter Punkt 2 beschrieben fort.

Zur Änderung des Updatepfades muss in der Datei

```
/etc/apt/sources.list.d/01ncp_stretch.list die Zeile
```

```
deb https://packages.ncp-e.com/ncp stage main
```

nach

```
deb https://packages.ncp-e.com/ncp release1300 main
```

korrigiert werden.



Alternativ kann die Änderung mit Hilfe dieses Befehls erfolgen:

```
sed -i s/stable/release1300/_  
/etc/apt/sources.list.d/01_ncp_stretch.list
```

Durch diese Änderung wird das Update aus dem korrekten Online-Repository geladen.

2. Eingabe des Konsolenbefehls im ROOT-Kontext:

```
apt update -y && ( apt-get dist-upgrade -y -o_  
"Dpkg::Options::=--force-confdef" ||_  
DEBIAN_FRONTEND=dialog dpkg --configure grub-pc )
```

Nach dem abschließenden Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers ist das Update abgeschlossen.

Update von Version 12.x

Der Updatevorgang auf die Version 13.11 erfordert mindestens die Version 12.19 in der aktuellsten Ausprägung. Hierzu ist in einer bereits vorhandenen Version 12.19 die Online-Update-Funktion aufzurufen bevor mit den nachfolgenden Schritten fortgefahren wird.

Zum Starten des Updatevorganges auf die Version 13.x ist in der Shell des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers mit Root-Rechten der Befehl `vses-upgrade` einzugeben. Die im Laufe des Installationsprozesses angezeigte Frage „Fortsetzen, ohne GRUB zu installieren?“ / „Continue without installing GRUB?“ beantworten Sie mit „Nein“. Im Anschluss wählen Sie die erste virtuelle Platte (z.B. /dev/sda) für die GRUB-Installation durch Drücken der Leertaste aus. Das Update wird nachfolgend ausgeführt und mit einem Reboot abgeschlossen.

1. Neue Leistungsmerkmale und Erweiterungen

Neue Link NAT-Funktionalität: LDSNAT

LDSNAT (Link Destination + Source NAT) bezeichnet eine neue Konfigurationsoption die es ermöglicht sowohl Source- als auch Zieladressen einzelner Pakete zu ersetzen. Mit diesem Release steht diese Konfiguration zunächst nur über eine am NCP Secure Enterprise VPN Server lokal vorhandene Datei zur Verfügung.

2. Verbesserungen / Fehlerbehebungen

Sicherheits- und Serviceupdates

Die folgenden Sicherheitslücken wurden behoben:

- glibc: Debian Security Advisories [DSA 5611-1] und [DSA-5514-1]; Buffer-Overflow in `qsort()` sowie CVE-2023-4911
- Intel Microcode: Debian Security Advisory [DSA 5563-1]; CVE-2023-23583
- curl; CVE-2023-46218, CVE-2023-38545 und CVE-2023-38546
- HTTP/2 Rapid-Reset, CVE-2023-44487



snmpwalk

Das SNMP-Tool *snmpwalk* ist nun Teil des Basisbetriebssystems.

Weiterleitungs-Ausnahmen greifen nicht

Die Funktionalität der Weiterleitungs-Ausnahmen war fehlerhaft. Dies führte dazu, dass die Endpoint Security des Clients nicht am zuständigen Gateway ausgewertet wurde. Ebenso war die Kommunikation des Update-Clients mit dem zentralen Management gestört. Dieses Problem wurde behoben.

Problembehebung: RIP-Funktionalität

Innerhalb der RIP-Implementierung wurden Fehlerbehebungen vorgenommen. Unter bestimmten Umständen konnte es zu einem Crash kommen sofern mit einem lokal konfigurierten Link (nicht RADIUS-Link) mit RIP-Funktionalität eine Verbindung aufgebaut wurde. Dieses Problem wurde behoben.

Interne Optimierungen

Durch Optimierungen des Datenflusses konnte die Latenz der Nutzdaten reduziert werden.

Problembehebung: Domaingruppenzuordnung

Unter bestimmten Umständen konnte einem RADIUS- bzw. LDAP-Benutzer keine Domaingruppe zugeordnet werden, worauf er sich in der Standard-Domaingruppe befand. Dieses Problem wurde behoben.

3. Bekannte Einschränkungen

Portierung des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers auf eine andere virtuelle Maschine

Portiert man den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server auf ein anderes Host-System, so ist damit in den meisten Fällen eine Änderung der MAC-Adressen der virtuellen Netzwerkadapter einhergehend. Dies führt dazu, dass nach einer Übertragung der Konfiguration und einem Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers die Netzwerkkonfiguration verworfen wird und lokal neu konfiguriert werden muss.

Für den Fall eines im Log angezeigten „Replication Error 4034“ ist entweder

- am NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server via `vses-rsuinit` erneutes Herunterladen der Konfiguration anzustoßen oder

im NCP Secure Enterprise Management Server über „Full Replication“ (vSES → Statistik → Replikations-Status → Rechtsklick in das Feld und „Alles neu laden“) die Konfiguration an den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server zu übertragen.

NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server

Release Notes



Minor-Release: 13.23 r30503
Datum: November 2023

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Update-Hinweise.

Voraussetzungen

Virtuelle Umgebungen

Die folgenden virtuellen Umgebungen werden mit diesem Release unterstützt:

- VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0
- VMware Workstation Version 17
- Microsoft Hyper-V für Windows Server 2022
- Debian KVM Version 11.3

Zentrales Management

- Secure Enterprise Management Server Version 6.10 oder höher
- Management Console Version 6.10 oder höher
- Management Plug-in Server Configuration Version 13.20 oder höher.

Entfernte Funktionalitäten

Die folgenden Funktionalitäten sind ab der Major-Release 13.0 nicht mehr im Produkt enthalten:

- Interface for Metadata Access Points (IF-MAP)
- FIPS-Modus

Hinweis zum Update

Update von Version 13.0x

Das Update von einer Version 13.01 oder 13.02 ist über das Web-Interface nicht fehlerfrei möglich. Um diesen Updatevorgang erfolgreich durchführen zu können gilt die nachfolgende Vorgehensweise:

1. Für ein Update von Version 13.01 muss der Updatepfad auf das Online-Repository angepasst werden. Dies ist bei einem Update von 13.02 nicht notwendig, bitte fahren Sie in diesem Fall wie unter Punkt 2 beschrieben fort.

Zur Änderung des Updatepfades muss in der Datei

```
/etc/apt/sources.list.d/01ncp_stretch.list die Zeile
```

```
deb https://packages.ncp-e.com/ncp stage main
```

nach

```
deb https://packages.ncp-e.com/ncp release1300 main
```

korrigiert werden.

Next Generation Network Access Technology



Alternativ kann die Änderung mit Hilfe dieses Befehls erfolgen:

```
sed -i s/stable/release1300/_  
/etc/apt/sources.list.d/01_ncp_stretch.list
```

Durch diese Änderung wird das Update aus dem korrekten Online-Repository geladen.

2. Eingabe des Konsolenbefehls im ROOT-Kontext:

```
apt update -y && ( apt-get dist-upgrade -y -o_  
"Dpkg::Options::=--force-confdef" ||_  
DEBIAN_FRONTEND=dialog dpkg --configure grub-pc )
```

Nach dem abschließenden Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers ist das Update abgeschlossen.

Update von Version 12.x

Der Updatevorgang auf die Version 13.11 erfordert mindestens die Version 12.19 in der aktuellsten Ausprägung. Hierzu ist in einer bereits vorhandenen Version 12.19 die Online-Update-Funktion aufzurufen bevor mit den nachfolgenden Schritten fortgefahren wird.

Zum Starten des Updatevorganges auf die Version 13.x ist in der Shell des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers mit Root-Rechten der Befehl `vses-upgrade` einzugeben. Die im Laufe des Installationsprozesses angezeigte Frage „Fortsetzen, ohne GRUB zu installieren?“ / „Continue without installing GRUB?“ beantworten Sie mit „Nein“. Im Anschluss wählen Sie die erste virtuelle Platte (z.B. /dev/sda) für die GRUB-Installation durch Drücken der Leertaste aus. Das Update wird nachfolgend ausgeführt und mit einem Reboot abgeschlossen.

1. Neue Leistungsmerkmale und Erweiterungen

Keine.

2. Verbesserungen / Fehlerbehebungen

ARRE-Protokollierung

Die ARRE-Funktionalität wurde um die Protokollierung einer Client-IP-Adresse angepasst. Dazu wird in der Routing-Tabelle des Betriebssystems eine entsprechende Host-Route angelegt.

Tunnel-Weiterleitung schlägt mit AES-GCM fehl

Im Verbindung mit IPsec Clients anderer Hersteller, kann es bei konfigurierter AES-GCM Verschlüsselung zu einem Fehler in der Behandlung von DPD-Paketen in Folge eines Problems bei der Tunnel-Weiterleitung kommen. Dieses Problem wurde behoben.



VLAN-Weiterleitung und Kommunikation in das dezentrale Netzwerk

Wurde von einem dezentralen SES eine Verbindung zum zentralen SES aufgebaut und war auf diesem eine VLAN-Weiterleitung konfiguriert, so konnten die angebotenen VPN-Clients nicht störungsfrei in das VLAN kommunizieren. Dieses Problem wurde behoben.

Problembehebung beim Beenden einer Site-2-Site-Verbindung

Unter bestimmten Umständen konnte der Verbindungsabbau einer Site-2-Site-Verbindung einen Absturz auslösen. Dieses Problem wurde behoben.

Debian Security-Update (glibc, curl)

Dieses Release des vSES enthält das Debian Security Updates DSA-5514-1. Damit wird die folgende glibc-Sicherheitslücke behoben: CVE-2023-4911

Des Weiteren wurde das Debian Security Updates DSA-5523-1 eingespielt. Damit wird die folgende curl-Sicherheitslücke behoben: CVE-2023-38545, CVE-2023-38546

3. Bekannte Einschränkungen

Portierung des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers auf eine andere virtuelle Maschine

Portiert man den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server auf ein anderes Host-System, so ist damit in den meisten Fällen eine Änderung der MAC-Adressen der virtuellen Netzwerkadapter einhergehend. Dies führt dazu, dass nach einer Übertragung der Konfiguration und einem Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers die Netzwerkkonfiguration verworfen wird und lokal neu konfiguriert werden muss.

Für den Fall eines im Log angezeigten „Replication Error 4034“ ist entweder

- am NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server via `vses-rsuinit` erneutes Herunterladen der Konfiguration anzustoßen oder

im NCP Secure Enterprise Management Server über „Full Replication“ (vSES → Statistik → Replikations-Status → Rechtsklick in das Feld und „Alles neu laden“) die Konfiguration an den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server zu übertragen.

NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server

Release Notes



Minor-Release: 13.22 r30497
Datum: September 2023

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Update-Hinweise.

Voraussetzungen

Virtuelle Umgebungen

Die folgenden virtuellen Umgebungen werden mit diesem Release unterstützt:

- VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0
- VMware Workstation Version 17
- Microsoft Hyper-V 2 für Windows Server 2019
- Debian KVM Version 11.3

Zentrales Management

- Secure Enterprise Management Server Version 6.10 oder höher
- Management Console Version 6.10 oder höher
- Management Plug-in Server Configuration Version 13.20 oder höher. Das Plug-in wird zum Importieren in das NCP Secure Enterprise Management mit der Management Console als *.plugin-Datei zur Verfügung gestellt.

Entfernte Funktionalitäten

Die folgenden Funktionalitäten sind ab der Major-Release 13.0 nicht mehr im Produkt enthalten:

- Interface for Metadata Access Points (IF-MAP)
- FIPS-Modus

Hinweis zum Update

Update von Version 13.0x

Das Update von einer Version 13.01 oder 13.02 ist über das Web-Interface nicht fehlerfrei möglich. Um diesen Updatevorgang erfolgreich durchführen zu können gilt die nachfolgende Vorgehensweise:

1. Für ein Update von Version 13.01 muss der Updatepfad auf das Online-Repository angepasst werden. Dies ist bei einem Update von 13.02 nicht notwendig, bitte fahren Sie in diesem Fall wie unter Punkt 2 beschrieben fort.

Zur Änderung des Updatepfades muss in der Datei

```
/etc/apt/sources.list.d/01ncp_stretch.list die Zeile
```

```
deb https://packages.ncp-e.com/ncp stage main
```

nach

```
deb https://packages.ncp-e.com/ncp release1300 main
```

korrigiert werden.

Next Generation Network Access Technology



Alternativ kann die Änderung mit Hilfe dieses Befehls erfolgen:

```
sed -i s/stable/release1300/_  
/etc/apt/sources.list.d/01_ncp_stretch.list
```

Durch diese Änderung wird das Update aus dem korrekten Online-Repository geladen.

2. Eingabe des Konsolenbefehls im ROOT-Kontext:

```
apt update -y && ( apt-get dist-upgrade -y -o_  
"Dpkg::Options::=--force-confdef" ||_  
DEBIAN_FRONTEND=dialog dpkg --configure grub-pc )
```

Nach dem abschließenden Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers ist das Update abgeschlossen.

Update von Version 12.x

Der Updatevorgang auf die Version 13.11 erfordert mindestens die Version 12.19 in der aktuellsten Ausprägung. Hierzu ist in einer bereits vorhandenen Version 12.19 die Online-Update-Funktion aufzurufen bevor mit den nachfolgenden Schritten fortgefahren wird.

Zum Starten des Updatevorganges auf die Version 13.x ist in der Shell des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers mit Root-Rechten der Befehl `vses-upgrade` einzugeben. Die im Laufe des Installationsprozesses angezeigte Frage „Fortsetzen, ohne GRUB zu installieren?“ / „Continue without installing GRUB?“ beantworten Sie mit „Nein“. Im Anschluss wählen Sie die erste virtuelle Platte (z.B. /dev/sda) für die GRUB-Installation durch Drücken der Leertaste aus. Das Update wird nachfolgend ausgeführt und mit einem Reboot abgeschlossen.

1. Neue Leistungsmerkmale und Erweiterungen

Keine.

2. Verbesserungen / Fehlerbehebungen

Unabsichtliche Trennung aller VPN-Verbindungen

Wurde ein NCP Secure Enterprise VPN Server (SES) mit VRRP-Konfiguration gestartet, so führt das von ihm gesendete VRRP-Announcement bei anderen SES zur Trennung aller VPN-Verbindungen. Dieses Problem wurde behoben.

Domaingruppen-Zuordnungsfehler

Die Domaingruppenzuordnung für eingehende RADIUS oder LDAP-Benutzer funktionierte in bestimmten Fällen nicht korrekt. Dieses Problem wurde behoben.



VLAN-Weiterleitung und Kommunikation in das dezentrale Netzwerk

Wurde von einem dezentralen SES eine Verbindung zum zentralen SES aufgebaut und war auf diesem eine VLAN-Weiterleitung konfiguriert, so konnte das dezentrale Netzwerk erst nach einem initialen, eingehenden Datenpaket auf dem zentralen SES, adressiert werden. Dieses Problem wurde behoben.

ARRE-Protokollierung

Die ARRE-Funktionalität wurde um die Protokollierung einer Client-IP-Adresse erweitert. Dazu wird in der Routing-Tabelle des Betriebssystems eine entsprechende Host-Route angelegt.

Statische Netzwerkrouuten nicht gesetzt

Bei einem Update auf die SES Version 13.20 wurden Routingeinträge auf dem NCP0-Adapter gelöscht und nicht neu angelegt. Dieses Problem wurde behoben.

Erweiterung des RADIUS-Dictionary

Das RADIUS-Dictionary wurde um das Extended-Vendor-Specific Attribut Nr. 209 NCPS-SplitTunnelNetworks erweitert. Dieses Attribut wird für die Konfiguration von bis zu 250 Split Tunneling Netzwerken pro individuellem Benutzer benötigt.

Vergrößerung des internen Datenpuffers zum Parsen von RADIUS-Paketen

Im Zuge der Konfiguration von bis zu 250 Split Tunneling Netzen pro individuellem Benutzer war es notwendig den internen Pufferspeicher zum Parsen der RADIUS-Pakete auf 16 kByte zur erhöhen.

Unterstützung fragmentierter IKECFG-Messages

Innerhalb einer IKEv1-Verbindung (nicht bei IKEv2) konnte es bei fragmentierten IKECFG-Messages innerhalb des IKEConfig-Modes zu Paketverlust kommen. Dieses Problem wurde behoben.

Fehlermeldung: "Error removing ARP entry"

Das Löschen von Routen und IP-Adressen auf dem TAP-Device schlug fehl und lieferte die Fehlermeldung "Error removing ARP entry". Dieses Problem wurde behoben.

Fehlermeldung "Error removing interface IP address"

Das Löschen von Routen und IP-Adressen auf dem TAP-Device schlug fehl und lieferte im Falle der VRRP-Funktionalität beim Wechsel vom Master-SES auf den Backup-SES die Fehlermeldung "Error removing interface IP address". Dieses Problem wurde behoben.

Problembhebung in der Local Machine NAT-Funktionalität

Debian Security-Update

Dieses Release des vSES enthält die Debian Security Updates DSA 5474-1 und DSA 5475-1. Damit werden die folgenden CPU-Sicherheitslücken behoben:

CVE-2022-40982, CVE-2022-41804, CVE-2023-23908, CVE-2023-20569



3. Bekannte Einschränkungen

Portierung des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers auf eine andere virtuelle Maschine

Portiert man den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server auf ein anderes Host-System, so ist damit in den meisten Fällen eine Änderung der MAC-Adressen der virtuellen Netzwerkadapter einhergehend. Dies führt dazu, dass nach einer Übertragung der Konfiguration und einem Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers die Netzwerkkonfiguration verworfen wird und lokal neu konfiguriert werden muss.

Für den Fall eines im Log angezeigten „Replication Error 4034“ ist entweder

- am NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server via `vses-rsunit` erneutes Herunterladen der Konfiguration anzustoßen oder

im NCP Secure Enterprise Management Server über „Full Replication“ (vSES → Statistik → Replikations-Status → Rechtsklick in das Feld und „Alles neu laden“) die Konfiguration an den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server zu übertragen.

NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server

Release Notes



Minor-Release: 13.21 r30486
Datum: August 2023

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Update-Hinweise.

Voraussetzungen

Virtuelle Umgebungen

Die folgenden virtuellen Umgebungen werden mit diesem Release unterstützt:

- VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0
- VMware Workstation Version 17
- Microsoft Hyper-V 2 für Windows Server 2019
- Debian KVM Version 11.3

Zentrales Management

- Secure Enterprise Management Server Version 6.10 oder höher
- Management Console Version 6.10 oder höher
- Management Plug-in Server Configuration Version 13.20 oder höher. Das Plug-in wird zum Importieren in das NCP Secure Enterprise Management mit der Management Console als *.plugin-Datei zur Verfügung gestellt.

Entfernte Funktionalitäten

Die folgenden Funktionalitäten sind ab der Major-Release 13.0 nicht mehr im Produkt enthalten:

- Interface for Metadata Access Points (IF-MAP)
- FIPS-Modus

Hinweis zum Update

Update von Version 13.0x

Das Update von einer Version 13.01 oder 13.02 ist über das Web-Interface nicht fehlerfrei möglich. Um diesen Updatevorgang erfolgreich durchführen zu können gilt die nachfolgende Vorgehensweise:

1. Für ein Update von Version 13.01 muss der Updatepfad auf das Online-Repository angepasst werden. Dies ist bei einem Update von 13.02 nicht notwendig, bitte fahren Sie in diesem Fall wie unter Punkt 2 beschrieben fort.

Zur Änderung des Updatepfades muss in der Datei

```
/etc/apt/sources.list.d/01ncp_stretch.list die Zeile
```

```
deb https://packages.ncp-e.com/ncp stage main
```

nach

```
deb https://packages.ncp-e.com/ncp release1300 main
```

korrigiert werden.

Next Generation Network Access Technology



Alternativ kann die Änderung mit Hilfe dieses Befehls erfolgen:

```
sed -i s/stable/release1300/_  
/etc/apt/sources.list.d/01_ncp_stretch.list
```

Durch diese Änderung wird das Update aus dem korrekten Online-Repository geladen.

2. Eingabe des Konsolenbefehls im ROOT-Kontext:

```
apt update -y && ( apt-get dist-upgrade -y -o_  
"Dpkg::Options::=--force-confdef" ||_  
DEBIAN_FRONTEND=dialog dpkg --configure grub-pc )
```

Nach dem abschließenden Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers ist das Update abgeschlossen.

Update von Version 12.x

Der Updatevorgang auf die Version 13.11 erfordert mindestens die Version 12.19 in der aktuellsten Ausprägung. Hierzu ist in einer bereits vorhandenen Version 12.19 die Online-Update-Funktion aufzurufen bevor mit den nachfolgenden Schritten fortgefahren wird.

Zum Starten des Updatevorganges auf die Version 13.x ist in der Shell des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers mit Root-Rechten der Befehl `vses-upgrade` einzugeben. Die im Laufe des Installationsprozesses angezeigte Frage „Fortsetzen, ohne GRUB zu installieren?“ / „Continue without installing GRUB?“ beantworten Sie mit „Nein“. Im Anschluss wählen Sie die erste virtuelle Platte (z.B. /dev/sda) für die GRUB-Installation durch Drücken der Leertaste aus. Das Update wird nachfolgend ausgeführt und mit einem Reboot abgeschlossen.



1. Neue Leistungsmerkmale und Erweiterungen

Keine.

2. Verbesserungen / Fehlerbehebungen

Gültigkeitsüberprüfung der vSES Subscription

Ist der vSES mit dem SEM gekoppelt so funktioniert die regelmäßige Prüfung (standardmäßig alle 6 Tage) der Lizenzgültigkeit nicht. Dieses Problem wurde behoben.

VRRP Pakete werden verworfen

VRRP Pakete die nicht mit dem NCP-eigenen VRRP Dienst verarbeitet werden, wurden verworfen. Dieses Verhalten wurde korrigiert und die VRRP Pakete werden zur Weiterverarbeitung an das Betriebssystem zurückgegeben.

Stabilitätsverbesserung des VPN Dienstes

Es wurde ein Problem behoben, welches zum Absturz des VPN Dienstes führte.

3. Bekannte Einschränkungen

Portierung des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers auf eine andere virtuelle Maschine

Portiert man den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server auf ein anderes Host-System, so ist damit in den meisten Fällen eine Änderung der MAC-Adressen der virtuellen Netzwerkadapter einhergehend. Dies führt dazu, dass nach einer Übertragung der Konfiguration und einem Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers die Netzwerkkonfiguration verworfen wird und lokal neu konfiguriert werden muss.

Für den Fall eines im Log angezeigten „Replication Error 4034“ ist entweder

- am NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server via `vses-rsuinit` erneutes Herunterladen der Konfiguration anzustoßen oder

im NCP Secure Enterprise Management Server über „Full Replication“ (vSES → Statistik → Replikations-Status → Rechtsklick in das Feld und „Alles neu laden“) die Konfiguration an den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server zu übertragen.

NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server

Release Notes



Minor-Release: 13.20 r30482
Datum: Juni 2023

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Update-Hinweise.

Voraussetzungen

Virtuelle Umgebungen

Die folgenden virtuellen Umgebungen werden mit diesem Release unterstützt:

- VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0
- VMware Workstation Version 16
- Microsoft Hyper-V 2 für Windows Server 2019
- Debian KVM Version 11.3

Zentrales Management

- Secure Enterprise Management Server Version 6.10 oder höher
- Management Console Version 6.10 oder höher
- Management Plug-in Server Configuration Version 13.20 oder höher. Das Plug-in wird zum Importieren in das NCP Secure Enterprise Management mit der Management Console als *.plugin-Datei zur Verfügung gestellt.

Entfernte Funktionalitäten

Die folgenden Funktionalitäten sind ab der Major-Release 13.0 nicht mehr im Produkt enthalten:

- Interface for Metadata Access Points (IF-MAP)
- FIPS-Modus

Hinweis zum Update

Update von Version 13.0x

Das Update von einer Version 13.01 oder 13.02 ist über das Web-Interface nicht fehlerfrei möglich. Um diesen Updatevorgang erfolgreich durchführen zu können gilt die nachfolgende Vorgehensweise:

1. Für ein Update von Version 13.01 muss der Updatepfad auf das Online-Repository angepasst werden. Dies ist bei einem Update von 13.02 nicht notwendig, bitte fahren Sie in diesem Fall wie unter Punkt 2 beschrieben fort.

Zur Änderung des Updatepfades muss in der Datei
`/etc/apt/sources.list.d/01ncp_stretch.list` die Zeile
`deb https://packages.ncp-e.com/ncp stage main`
nach
`deb https://packages.ncp-e.com/ncp release1300 main`
korrigiert werden.



Alternativ kann die Änderung mit Hilfe dieses Befehls erfolgen:

```
sed -i s/stable/release1300/_  
/etc/apt/sources.list.d/01_ncp_stretch.list
```

Durch diese Änderung wird das Update aus dem korrekten Online-Repository geladen.

2. Eingabe des Konsolenbefehls im ROOT-Kontext:

```
apt update -y && ( apt-get dist-upgrade -y -o_  
"Dpkg::Options::=--force-confdef" | |_  
DEBIAN_FRONTEND=dialog dpkg --configure grub-pc )
```

Nach dem abschließenden Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers ist das Update abgeschlossen.

Update von Version 12.x

Der Updatevorgang auf die Version 13.11 erfordert mindestens die Version 12.19 in der aktuellsten Ausprägung. Hierzu ist in einer bereits vorhandenen Version 12.19 die Online-Update-Funktion aufzurufen bevor mit den nachfolgenden Schritten fortgefahren wird.

Zum Starten des Updatevorganges auf die Version 13.x ist in der Shell des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers mit Root-Rechten der Befehl `vses-upgrade` einzugeben. Die im Laufe des Installationsprozesses angezeigte Frage „Fortsetzen, ohne GRUB zu installieren?“ / „Continue without installing GRUB?“ beantworten Sie mit „Nein“. Im Anschluss wählen Sie die erste virtuelle Platte (z.B. /dev/sda) für die GRUB-Installation durch Drücken der Leertaste aus. Das Update wird nachfolgend ausgeführt und mit einem Reboot abgeschlossen.

1. Neue Leistungsmerkmale und Erweiterungen

Neue Option: Erlaube RSA Authentisierung mit SHA-1 Hash

Gemäß der Signature Authentication nach RFC7427 wird bei einer eingehenden IKEv2-Verbindung mit RSA-Authentisierung der SHA-1 Hash grundsätzlich erlaubt. Ist die Verwendung von SHA-1 nicht gewünscht, so kann diese Option deaktiviert werden.

RFC 5685; IKEv2 Redirect-Unterstützung für IPv6 und FQDNs hinzugefügt

Vorbereitung für bis zu 250 Split Tunneling-Konfigurationen pro einzelnen Benutzer

Die Übertragung von Split Tunneling-Konfigurationen auf den NCP Secure Client via IKEConfigMode ist derzeit pro Mandant möglich. Diese Funktionalität wurde auf einzelne Benutzer erweitert, sowohl für IPv4 als auch für IPv6 Split Tunneling-Konfigurationen. Zur Konfiguration wird ein NCP Secure Enterprise Management Server der Version 7.0 oder neuer, sowie ein RADIUS-Plug-in der Version 7.0 oder neuer benötigt.



Neue Radius Parameter „Agent Circuit ID“ und „Agent Remote ID“

Neue Option: Firewall-Log aktivieren

Im Kommandozeilentool `gns-network-config` ist nun die Option enthalten das Firwall-Log zu aktivieren.

2. Verbesserungen / Fehlerbehebungen

Problembehebung: Anzeige und Konfiguration der IP-Adressen des Netzwerkadapters

Die Anzeige der IP-Adressen des zum NCP Secure Enterprise VPN Servers zugehörigen Netzwerkadapters funktionierte nicht korrekt. Ebenso war die Konfiguration dieser IP-Adressen in bestimmten Fällen nicht möglich. Dieses Problem wurde behoben.

Verbesserung der Kompatibilität zu Drittherstellern innerhalb der IKE-Verhandlung

Logmeldung: `Verification failed! CA certificate is not valid for hardware certificates`

Sporadisch ist ein VPN-Verbindungsaufbau nicht möglich und in den Log-Meldungen am Gateway erscheint folgende Meldung: `Verification failed! CA certificate is not valid for hardware certificates`

Dieses Problem wurde behoben.

Problembehebung: IPv6 VRRP Master advertisement

Problembehebung: ncp0-Adapter und local machine NAT

Problembehebung: Account-Log enthält keine Benutzerinformation

Problembehebung: Falsche Angabe im Error-Log: `Max. tunnels licensed=10000`

Optimierung der IKEv2 Cookie Challenge

Problembehebung: VLAN-Weiterleitung im Load Balancing-Betrieb

Im Load Balancing-Betrieb war in Kombination mit der VLAN-Weiterleitung der Datentransfer zum VPN-Client unter bestimmten Umständen gestört. Dieses Problem wurde behoben.

Problembehebung: Laden von Crashdumps via Server Plug-in

Wurde ein Crashdump mittels Server Plug-in geladen, so konnte er nicht weiterbearbeitet werden. Dieses Problem wurde behoben.



Absturz des VPN-Dienstes

Wird ein fehlerhaftes ESP-Paket oder eine fehlerhafte IKE_AUTH-Nachricht empfangen, kann dies zum Absturz des VPN-Dienstes führen. Dieses Problem wurde behoben.

Neue OpenSSL Version 1.1.1u

Problembeseitigung nach dem Neustart eines Gateways

In seltenen Fällen konnte es nach dem Neustart eines Gateways innerhalb eines Load-Balancing-Verbundes vorkommen, dass Anwender mit derselben IP-Adresse mit zwei Gateways verbunden sind. Dieses Problem wurde behoben.

Stabilitätsverbesserungen im *ncpwsupd*-Dienst

Im Falle eines Rekeyings einer ausgehenden IKEv1-Verbindung konnte es zu einem Absturz des *ncpwsupd*-Dienstes kommen. Dieses Problem wurde behoben.

Problembeseitigung bei der Ansteuerung des Backup-RADIUS-Servers

Die Umschaltung auf den sekundären RADIUS-Server im Falle eines Ausfalls des primären RADIUS-Servers funktionierte unter bestimmten Umständen nicht zuverlässig. Dieses Problem wurde behoben.

Problembeseitigung bei der Zuordnung eines DHCP-Servers zu einer RADIUS-Benutzergruppe

Optimierungen der Performance

Unterstützung von RFC7383 (IKEv2 Message Fragmentation)

Mit der Unterstützung von RFC7383 wurde die Kompatibilität zu Komponenten von Dritt-Herstellern verbessert.

Anpassung der IKEv2 Configuration Payload

Die Länge des IKEv2 Configuration Payload Attribute Types `INTERNAL_IP6_ADDRESS` wurde von 16 Bytes auf 17 Bytes geändert. Es wird demnach nun zusätzlich zur IPv6-Adresse auch das Prefix übertragen.

Warnmeldung: `iptables-legacy tables present, ...`

Das Laden von nicht mehr benötigten Legacy-Kernelmodulen, zugehörig zu `IPTABLES`, verursachte diese Meldung. Dieses Problem wurde behoben.

DDNS-Anfragen via IPv6

DDNS-Anfragen können nun mittels IPv4 oder IPv6 erfolgen.



Das Handling eines konfigurierten, primären und sekundären DHCP-Servers wurde optimiert

Überarbeitung der Benutzerzuordnung durch das Suffix zu einer DomainGroup

Ein Benutzersuffix „abc.com“ wird nun zuverlässig einer DomainGroup „abc.com“ zugeordnet, auch für den Fall, dass eine weitere DomainGroup „new.abc.com“ existiert.

Erweiterte Option: Direkten Datenaustausch zwischen den VPN-Instanzen innerhalb einer Domain gestatten

Ist am NCP Secure Enterprise VPN Server eine Tunnelweiterleitung konfiguriert, kann durch Setzen der Option „Direkten Datenaustausch zwischen den VPN-Instanzen innerhalb einer Domain gestatten“ / „Allow direct data exchange between VPN instances within a domain“ Kommunikation von einem VPN-Tunnel zu einem anderen erfolgen. Mit dieser Version ist dies auch möglich sofern sich die Netzwerkadapter der NCP Secure Clients nicht im selben Netzwerk des virtuellen Netzwerkadapters des Gateways befinden.

Deaktivierung des DHCP-Release bei Trennung des VPN-Tunnels

Wird die VPN-Verbindung vom NCP Secure Client getrennt, so sendet der NCP Secure Enterprise VPN Server im Falle einer Adresszuweisung via DHCP ein *Release* an den DNS-Server. Durch die nachfolgende Konfiguration kann das Senden des *Release* deaktiviert werden:

- ncpwsupd.conf: DhcpRelease 0/1 (Standard = 1)

VRRP-Broadcast blockiert

Ist die im NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server enthaltene Firewall aktiviert, so werden VRRP-Broadcasts geblockt. Dadurch ist eine etwaige Nutzung der VRRP-Funktionalität gestört. Dieses Problem wurde behoben.

systemd-timesyncd.service wurde nicht automatisch neu gestartet

Der Systemdienst *systemd-timesyncd.service* wurde bei einer NTP-Konfigurationsänderung nicht automatisch neu gestartet. Dieses Problem wurde behoben.

Stabilitätsverbesserung im High Availability Server

Es wurde ein Problem behoben, welches zum Absturz des High Availability Servers führte.



3. Bekannte Einschränkungen

Portierung des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers auf eine andere virtuelle Maschine

Portiert man den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server auf ein anderes Host-System, so ist damit in den meisten Fällen eine Änderung der MAC-Adressen der virtuellen Netzwerkadapter einhergehend. Dies führt dazu, dass nach einer Übertragung der Konfiguration und einem Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers die Netzwerkkonfiguration verworfen wird und lokal neu konfiguriert werden muss.

Für den Fall eines im Log angezeigten „Replication Error 4034“ ist entweder

- am NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server via `vses-rsunit` erneutes Herunterladen der Konfiguration anzustoßen oder
- im NCP Secure Enterprise Management Server über „Full Replication“ (vSES → Statistik → Replikations-Status → Rechtsklick in das Feld und „Alles neu laden“) die Konfiguration an den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server zu übertragen.

NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server

Release Notes



Minor-Release: 13.10 r29638
Datum: Dezember 2022

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Update-Hinweise.

Voraussetzungen

Virtuelle Umgebungen

Die folgenden virtuellen Umgebungen werden mit diesem Release unterstützt:

- VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0
- VMware Workstation Version 16
- Microsoft Hyper-V 2 für Windows Server 2019
- Debian KVM Version 11.3

Zentrales Management

- Secure Enterprise Management Server Version 5.30 oder höher
- Management Console Version 5.30 oder höher
- Management Plug-in Server Configuration Version 13.10 oder höher. Das Plug-in wird zum Importieren in das NCP Secure Enterprise Management mit der Management Console als *.plugin-Datei zur Verfügung gestellt.

Entfernte Funktionalitäten

Die folgenden Funktionalitäten sind ab der Major-Release 13.0 nicht mehr im Produkt enthalten:

- Interface for Metadata Access Points (IF-MAP)
- FIPS-Modus

Hinweis zum Update

Update von Version 13.0x

Das Update von einer Version 13.01 oder 13.02 ist über das Web-Interface nicht fehlerfrei möglich. Um diesen Updatevorgang erfolgreich durchführen zu können gilt die nachfolgende Vorgehensweise:

1. Für ein Update von Version 13.01 muss der Updatepfad auf das Online-Repository angepasst werden. Dies ist bei einem Update von 13.02 nicht notwendig, bitte fahren Sie in diesem Fall wie unter Punkt 2 beschrieben fort.

Zur Änderung des Updatepfades muss in der Datei
`/etc/apt/sources.list.d/01ncp_stretch.list` die Zeile
`deb https://packages.ncp-e.com/ncp stage main`
nach
`deb https://packages.ncp-e.com/ncp release1300 main`
korrigiert werden.



Alternativ kann die Änderung mit Hilfe dieses Befehls erfolgen:

```
sed -i s/stable/release1300/_  
/etc/apt/sources.list.d/01_ncp_stretch.list
```

Durch diese Änderung wird das Update aus dem korrekten Online-Repository geladen.

2. Eingabe des Konsolenbefehls im ROOT-Kontext:

```
apt update -y && ( apt-get dist-upgrade -y -o_  
"Dpkg::Options::=--force-confdef" ||_  
DEBIAN_FRONTEND=dialog dpkg --configure grub-pc )
```

Nach dem abschließenden Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers ist das Update abgeschlossen.

Update von Version 12.x

Der Updatevorgang auf die Version 13.10 erfordert mindestens die Version 12.19 in der aktuellsten Ausprägung. Hierzu ist in einer bereits vorhandenen Version 12.19 die Online-Update-Funktion aufzurufen bevor mit den nachfolgenden Schritten fortgefahren wird.

Zum Starten des Updatevorganges auf die Version 13.x ist in der Shell des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers mit Root-Rechten der Befehl `vses-upgrade` einzugeben. Die im Laufe des Installationsprozesses angezeigte Frage „Fortsetzen, ohne GRUB zu installieren?“ / „Continue without installing GRUB?“ beantworten Sie mit „Nein“. Im Anschluss wählen Sie die erste virtuelle Platte (z.B. /dev/sda) für die GRUB-Installation durch Drücken der Leertaste aus. Das Update wird nachfolgend ausgeführt und mit einem Reboot abgeschlossen.

1. Neue Leistungsmerkmale und Erweiterungen

Keine.

2. Verbesserungen / Fehlerbehebungen

Problembehebung mit identischen Benutzernamen in Link-Profilen

Wurden zwei Linkprofile mit identischen Benutzernamen via SEM auf den SES verteilt, so erzeugte dies eine Fehlersituation die sich durch Umbenennen des Benutzers in einem Linkprofil nicht lösen lies (Replication Error). Dieses Problem wurde behoben.

Problembehebung einer am NCP Secure Client auftretenden Fehlermeldung: PKI: Verification failed! CA certificate is not valid for hardware certificates.

Verbesserung der Performance



Rsuinit-Konfiguration ohne Failsafe Management Server

Bisher musste innerhalb der Rsuinit-Konfiguration immer ein Failsafe Management Server angegeben werden. Mit dieser Version kann diese Eingabe auch weggelassen werden.

Kein Neustart des SES nach Änderung der Lizenz oder des „HA LB Modus“ innerhalb der Lizenzierung

Trennen aller aktiven Verbindungen innerhalb einer Domaingruppe

Innerhalb des Menüpunktes Statistik / Domain-Gruppen wurde sowohl im Web-Interface als auch im Server Plug-in die Option hinzugefügt alle aktiven Verbindungen innerhalb einer Domaingruppe zu trennen.

Schwachstellen im ncpweb-Dienst

Die ncpweb-Dienst enthielt eine Schwachstelle für einen Clickjacking-Angriff. Diese Schwachstellen wurden behoben.

Kopieren- und Einfügen-Funktion in Server Plug-in

Die Kopieren- und Einfügen-Funktion ist nun für die folgenden Knoten in der Server-Vorlage verfügbar:

- Link-Profile
- IKEv1, IKEv2 und IPsec Richtlinien
- Filter, Filter Netze, Filter Gruppen
- Server Zertifikate
- Domain Gruppen
- Listeners

3. Bekannte Einschränkungen

Portierung des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers auf eine andere virtuelle Maschine

Portiert man den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server auf ein anderes Host-System, so ist damit in den meisten Fällen eine Änderung der MAC-Adressen der virtuellen Netzwerkadapter einhergehend. Dies führt dazu, dass nach einer Übertragung der Konfiguration und einem Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers die Netzwerkkonfiguration verworfen wird und lokal neu konfiguriert werden muss.

Für den Fall eines im Log angezeigten „Replication Error 4034“ ist entweder

- am NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server via `vses-rsuinit` erneutes Herunterladen der Konfiguration anzustoßen oder
- im NCP Secure Enterprise Management Server über „Full Replication“ (vSES → Statistik → Replikations-Status → Rechtsklick in das Feld und „Alles neu laden“) die Konfiguration an den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server zu übertragen.



Minor-Release: 13.02 r29612
Datum: September 2022

Hinweis für ein Update von Version 13.01

Bei einer installierten Version 13.01 wird über die Funktion „Systemupdate“ die Aktualisierung auf die Version 13.02 nicht angezeigt. Die Tomoyo-Härtung verhindert fälschlicherweise dieses Update. Um das Systemupdate dennoch durchzuführen, muss kurzzeitig die Tomoyo-Härtung über den Konsolenbefehl „vses-tomoyo-config -s permissive“ deaktiviert werden.

Zusätzlich muss in der Datei `/etc/apt/sources.list.d/01ncp_stretch.list` die Zeile

```
deb https://packages.ncp-e.com/ncp stage main
```

nach

```
deb https://packages.ncp-e.com/ncp release1300 main
```

korrigiert werden. Alternativ kann die Änderung mit Hilfe dieses Befehls erfolgen:

```
sed -i s/stable/release1300/ /etc/apt/sources.list.d/01_ncp_stretch.list
```

Durch diese Änderung wird das Update aus dem korrekten Online-Repository geladen.

Nachdem im Anschluss das Systemupdate durchgeführt und das System neu gestartet wurde, ist die Tomoyo-Härtung automatisch aktiviert.

Voraussetzungen

Virtuelle Umgebungen

Die folgenden virtuellen Umgebungen werden mit diesem Release unterstützt:

- VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0
- VMware Workstation Version 16
- Microsoft Hyper-V 2 für Windows Server 2019
- Debian KVM Version 11.3

Zentrales Management

- Secure Enterprise Management Server Version 5.30 oder höher
- Management Console Version 5.30 oder höher
- Management Plug-in Server Configuration Version 13.00 oder höher. Das Plug-in wird zum Importieren in das NCP Secure Enterprise Management mit der Management Console als *.plugin-Datei zur Verfügung gestellt.

Updatevorgang

Für das Update auf diese neue Major-Release von der Version 12.19 des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers, geben Sie in der Shell des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers mit Root-Rechten den Befehl `vses-upgrade` ein. Die im Laufe des Installationsprozesses angezeigte Frage „Fortsetzen, ohne GRUB zu installieren?“ / „Continue without installing GRUB?“ beantworten



Sie mit „*Nein*“. Im Anschluss wählen Sie die erste virtuelle Platte (z.B. /dev/sda) für die GRUB-Installation durch Drücken der Leertaste aus. Das Update wird nachfolgend ausgeführt und mit einem Reboot abgeschlossen.

Entfernte Funktionalitäten

Die folgenden Funktionalitäten sind ab der Major-Release 13.0 nicht mehr im Produkt enthalten:

- Interface for Metadata Access Points (IF-MAP)
- FIPS-Modus

1. Neue Leistungsmerkmale und Erweiterungen

Keine.

2. Verbesserungen / Fehlerbehebungen

Verlust von Datenpuffern

Während des Abbaus einer VPN-Verbindung konnten in der internen Warteschlange anstehende Datenpuffer verloren gehen. In Folge wurden benötigte Datenpuffer im laufenden Betrieb nicht vollständig freigegeben. Dieses Problem wurde behoben.

3. Bekannte Einschränkungen

Portierung des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers auf eine andere virtuelle Maschine

Portiert man den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server auf ein anderes Host-System, so ist damit in den meisten Fällen eine Änderung der MAC-Adressen der virtuellen Netzwerkadapter einhergehend. Dies führt dazu, dass nach einer Übertragung der Konfiguration und einem Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers die Netzwerkkonfiguration verworfen wird und lokal neu konfiguriert werden muss.

Für den Fall eines im Log angezeigten „Replication Error 4034“ ist entweder

- am NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server via `vses-rsuinit` erneutes Herunterladen der Konfiguration anzustoßen oder
- im NCP Secure Enterprise Management Server über „Full Replication“ (vSES → Statistik → Replikations-Status → Rechtsklick in das Feld und „Alles neu laden“) die Konfiguration an den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server zu übertragen.



Major-Release: 13.01 r29606
Datum: August 2022

Hinweis

Kurzzeitig bestand die Möglichkeit über das integrierte Online-Update, existierende Installationen der Version 12.x auf eine Version 13.00 r29604 zu aktualisieren. Diese Version wurde aus Sicherheitsgründen zurückgezogen.

Ist diese Version 13.00 r29604 installiert, muss sie auf eine Version 12.x zurückgesetzt werden, bevor das Update auf 13.01 durchgeführt werden kann.

Voraussetzungen

Virtuelle Umgebungen

Die folgenden virtuellen Umgebungen werden mit diesem Release unterstützt:

- VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0
- VMware Workstation Version 16
- Microsoft Hyper-V 2 für Windows Server 2019
- Debian KVM Version 11.3

Zentrales Management

- Secure Enterprise Management Server Version 5.30 oder höher
- Management Console Version 5.30 oder höher
- Management Plug-in Server Configuration Version 13.00 oder höher. Das Plug-in wird zum Importieren in das NCP Secure Enterprise Management mit der Management Console als *.plugin-Datei zur Verfügung gestellt.

Updatevorgang

Für das Update auf diese neue Major-Release muss die Version 12.19 des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers installiert sein. Um den Updatevorgang zu beginnen, geben Sie in der Shell des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers mit Root-Rechten den Befehl `vses-upgrade` ein. Die im Laufe des Installationsprozesses angezeigte Frage „Fortsetzen, ohne GRUB zu installieren?“ / „Continue without installing GRUB?“ beantworten Sie mit „Nein“. Im Anschluss wählen Sie die erste virtuelle Platte (z.B. /dev/sda) für die GRUB-Installation durch Drücken der Leertaste aus. Das Update wird nachfolgend ausgeführt und mit einem Reboot abgeschlossen.

Entfernte Funktionalitäten

Die folgenden Funktionalitäten sind ab der Major-Release 13.0 nicht mehr im Produkt enthalten:

- Interface for Metadata Access Points (IF-MAP)
- FIPS-Modus



1. Neue Leistungsmerkmale und Erweiterungen

Neues Major-Release des Basisbetriebssystems

Mit dieser Version 13.0 des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers wird das verwendete Basisbetriebssystem Debian auf die Version 11 (Bullseye) angehoben. In dieser Linux-Version sind die Sicherheitslücken [CVE-2022-29900] und [CVE-2022-29901] (Retbleed) bereits behoben.

Neues Update-Log

Das Update-Log ist im Web-Interface des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers oder im Server Plug-in einsehbar.

qemu-guest-agent

Der `qemu-guest-agent` ist im Funktionsumfang des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers enthalten. Auf QEMU-Umgebungen wird der `qemu-guest-agent` für eine bessere Integration automatisch gestartet.

Neuer Kommandozeilenbefehl `vses-license` zur Anzeige der aktuellen Lizenzversion

Konfiguration für bis zu 255 Split Tunneling Netzwerke

Innerhalb der SES-Konfiguration können nun bis zu 255 Split Tunneling Netze konfiguriert werden. Diese Konfiguration wird innerhalb des IKE Config Mode während des Verbindungsaufbaus an den NCP Secure Client übergeben.

Neue Option: Direkten Datenaustausch zwischen den VPN-Instanzen innerhalb einer Domain gestatten

Ist am SES eine Tunnelweiterleitung konfiguriert, kann durch Setzen der Option „Direkten Datenaustausch zwischen den VPN-Instanzen innerhalb einer Domain gestatten“ / „Allow direct data exchange between VPN instances within a domain“ Kommunikation von einem VPN-Tunnel zu einem anderen erfolgen.

Neue Option: Im Tunnel aufgelöste Domain-Namen

Die Option „Im Tunnel aufgelöste Domain-Namen“ befindet sich innerhalb der Domain-Gruppen-Konfiguration. Wird am Client eine der für diese Option konfigurierten Domains aufgerufen, so wird in Verbindung mit konfiguriertem Split Tunneling der DNS-Request durch den VPN-Tunnel gesendet.

Neue Option: Domain Search Order

Die „Domain Search Order“ befindet sich innerhalb der Domain-Gruppen-Konfiguration und wird als String an das vorhandene Client-Betriebssystem übergeben.

Sie ergänzt beispielsweise den Computernamen innerhalb eines DNS-Requests auf die konfigurierten Domains, z.B. `company.local`, `company.com`, ...



Ein Anwender könnte so durch den VPN-Tunnel seine Zielrechner ausschließlich durch deren Computernamen ansteuern. Er gibt beispielsweise `computer-xy` ein, was vom Betriebssystem zu `computer-xy.company.local` für den DNS Request ergänzt wird. Sollte der Request nicht beantwortet werden so wird vom Betriebssystem für `computer-xy.company.com` angefragt.

2. Verbesserungen / Fehlerbehebungen

Verbesserung der Gesamtperformance

Interne Umbaumaßnahmen des SES führen zu einer besseren Gesamtperformance, vor allem auf aktuellen CPUs mit hoher Anzahl an CPU-Cores oder NUMA-Hardware.

Unterstützung mehrerer Traffic Selektoren für eine Security Association

Für ausgehende IPv4- oder IPv6-IPsec-Verbindungen werden mehrere Traffic Selektoren für eine Security Association unterstützt.

Keine Core-Dump-Dateien

Im Falle eines Absturzes werden im Verzeichnis `/var/adm/ncp/vses/crashes/` Core-Dump-Dateien zur Fehleranalyse abgelegt. Unter bestimmten Umständen ist dies nicht geschehen. Dieses Problem wurde behoben.

Umstellung der NFQueue auf NFTables

Neue OpenSSL Version 1.1.1n

Standard TLS-Version: 1.2

Der SES verwendet standardmäßig die TLS-Version 1.2. Sollte aus Kompatibilitätsgründen für VPN Path Finder II eine ältere TLS-Version nötig sein, so lässt sich dies in der Datei `ncpssslvpn.conf` konfigurieren:

```
[General]
...
MinTlsVersion=1.0
```

Mögliche Werte: 1.0, 1.1, 1.2

Schwachstellen im ncpweb-Dienst

Die ncpweb-Dienst enthielt eine Schwachstelle für einen Clickjacking-Angriff sowie eine Anfälligkeit für Cross-Site-Scripting (XSS)-Attacken. Diese Schwachstellen wurden behoben, ebenso wurde „HTTP Strict Transport Security“ aktiviert.

Anzeige der Rechte in der Zugriffsverwaltung fehlerhaft

Nach der Installation wurden die Rechte des Standard-Administrators in der Zugriffsverwaltung fehlerhaft angezeigt. Dieses Problem wurde behoben.



Fehlerhafte Darstellung von Umlauten und Lizenzinformationen im Web-Interface wurde behoben

Gelöschte Default-Route des Betriebssystems

Unter bestimmten Umständen wurde die Default-Route des Betriebssystems gelöscht. Dieses Problem wurde behoben.

Problembehebung für Fehlermeldung: User(Link) configuration error for User

Problembehebung: GRE-Protokoll ohne Source IP Adresse

Problembehebung innerhalb der GRE-Weiterleitung

Falsche SessionID im RADIUS Account-Log

Ist ein Benutzer mittels eines lokalen Link Profiles angelegt, so sendet der SES in der RADIUS Accounting Message immer dieselbe SessionID. Dieses Problem wurde behoben.

Problembehebung bei Site2Site-Kopplung und DHCP

Bei der Verwendung eines DHCP-Relays in einer Filiale und einem DHCP-Server in der Zentrale wurden eingehende DHCP-Requests verworfen. Dieses Problem wurde behoben.

Option: Use LDAP Bind for Authentication

Die Option „Use LDAP Bind for Authentication“ funktionierte in Verbindung mit IKEv2 EAP nicht. Dieses Problem wurde behoben.

Update auf zlib Version 1.2.12

Die im SES verwendete zlib-Version wurde auf 1.2.12 angehoben. Damit wurde die zlib-Sicherheitslücke [CVE-2018-25032] geschlossen.

Update auf cURL-Library 7.84.0

Die im NCP Secure Enterprise VPN Server und Server-Plug-in verwendete cURL-Version wurde auf 7.84.0 angehoben. Damit wurden die cURL-Sicherheitslücken [CVE-2022-32205], [CVE-2022-32206], [CVE-2022-32207] und [CVE-2022-32208] geschlossen.

Problembehebung bei der Auswertung konfigurierter Link Selektoren für IPv6

Konfigurierte Link-Selektoren für IPv6 wurden nicht korrekt ausgewertet. Dieses Problem betrifft die clientseitige Split Tunneling Konfiguration innerhalb der Domain-Gruppe und wurde behoben.

Problembehebung mit 4096 Bit langen RSA-Schlüsseln im SES-Keystore

Problembehebung innerhalb des Web-Interfaces

In Verbindung mit aktuellen Chrome-basierten Webbrowsern wurde das Web-Interface nur read-only dargestellt. Dieses Problem wurde behoben.



Unterstützung des RFC 3527 zur Verbesserung der Kompatibilität mit Microsoft DHCP-Servern

DNS Server-Konfiguration via IPv6

Im Zuge der Dual Stack-Unterstützung ist der im VPN-Tunnel genutzte DNS-Server mittels IPv6-Adresse konfigurierbar.

Anzeige des GIT-Hashes als CommitID in der Web-Oberfläche des SES und High Availability-Servers (HA-Server)

Nur ein Default-Gateway im Web-Interface innerhalb der Netzwerkkonfiguration zugelassen

Die versehentliche Eingabe mehr als eines Default-Gateways führt zu einer Fehlersituation. Dieses Problem wurde behoben.

Fehlerbehandlung nach entferntem Netzwerkadapter in der virtuellen Umgebung vereinfacht

Wurde ein Netzwerkadapter aus der virtuellen Umgebung entfernt, so muss nach einem Neustart der virtuellen Maschine lediglich der vSES-Dienst gestartet und der Netzwerkadapter aus der vSES-Konfiguration entfernt werden.

Verbesserter Update-Mechanismus

Der Updatemechanismus wurde hinsichtlich einer besseren Beschreibung der Updatepakete und eines Reboot-Buttons, sowie der allgemeinen Usability verbessert.

Verbesserung bei der Konfiguration eines Netzwerkadapters

Mit dieser Version haben Änderungen an der Konfiguration eines Netzwerkadapters auch nur Einfluss auf Verbindungen die diesem Netzwerkadapter zugehörig sind.

Problembehebung bei fehlerhafter Anzeige der VPN-Tunnel im High Availability-Server (HA-Server)

Wurde bei einem SES die Rufablehnung aktiviert oder wurde er im HA-Server auf inaktiv gestellt, so reduzierte sich dadurch fälschlicherweise die angezeigte Anzahl der VPN-Tunnel. Dieses Problem wurde behoben.

Verbesserung der Lastverteilung für eine große Anzahl lizenzierter VPN-Tunnel

Problembehebung: Die Syslog-Konfiguration innerhalb der Domain-Gruppen kann nicht als Benutzer-Parameter geschaltet werden



Problembhebung: Copy/Paste-Fehler beim Einfügen der MAC-Adresse in die Serverkonfiguration

3. Bekannte Einschränkungen

Portierung des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers auf eine andere virtuelle Maschine

Portiert man den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server auf ein anderes Host-System, so ist damit in den meisten Fällen eine Änderung der MAC-Adressen der virtuellen Netzwerkadapter einhergehend. Dies führt dazu, dass nach einer Übertragung der Konfiguration und einem Neustart des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers die Netzwerkkonfiguration verworfen wird und lokal neu konfiguriert werden muss.

Für den Fall eines im Log angezeigten „Replication Error 4034“ ist entweder

- am NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server via `vs-es-rsuinit` erneutes Herunterladen der Konfiguration anzustoßen oder
- im NCP Secure Enterprise Management Server über „Full Replication“ (vSES → Statistik → Replikations-Status → Rechtsklick in das Feld und „Alles neu laden“) die Konfiguration an den NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server zu übertragen.

4. Hinweise zum NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server

Weitere Informationen zum letzten Stand der Entwicklung der NCP-Produkte erhalten Sie auf der Website:

<https://www.ncp-e.com/de/produkte/zentral-gemanagte-vpn-loesung/gateway/>

5. Leistungsmerkmale des NCP Virtual Secure Enterprise VPN Servers

NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server

Release Notes



Allgemeines

Virtuelle Appliance	Virtuelle Appliance mit gehärtetem Basisbetriebssystem; verfügbar als ISO-Image zur Installation innerhalb einer virtuellen Umgebung z. B. VMware vSphere Hypervisor (ESXi), Microsoft Hyper-V und KVM
Management	Konfiguration und Verwaltung erfolgen über das NCP Secure Enterprise Management mittels VPN Server Plug-in oder über Webinterface
HA-Server	Betrieb mehrerer NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server im Load Balancing oder Failsafe Verbund
Endpoint Security* (Network Access Control)	Endpoint Policy Enforcement für kommende Datenverbindungen. Überprüfung vordefinierter, sicherheitsrelevanter Client-Parameter Maßnahmen bei Soll-/Ist-Abweichungen im IPsec VPN: <ul style="list-style-type: none">• Disconnect oder Verbleib in die Quarantänezone mit Handlungsanweisungen (Messagebox) oder Starten externer Anwendungen (z. B. Virens Scanner-Update) Protokollierung in Logdateien. (siehe hierzu Datenblatt „NCP Secure Enterprise Management“)
Dynamic DNS (DynDNS)	Verbindungsaufbau via Internet mit dynamischen IP-Adressen. Registrierung der jeweils aktuellen IP-Adresse bei einem externen Dynamic DNS-Provider. Die Etablierung des VPN-Tunnels erfolgt dann über Namenszuordnung (Voraussetzung: VPN Client unterstützt DNS-Auflösung – wie NCP Secure Clients).
DDNS	Registrierung der verbundenen VPN Clients am Domain Name Server via DDNS, Erreichbarkeit des VPN-Clients unter einem (festen) Namen trotz wechselnder IP-Adresse
Netzwerkprotokolle	IP, VLAN-Support
Mandantenfähigkeit*	Gruppenfähigkeit; Unterstützung von max. 1024 Domänen-Gruppen (d. h. Konfiguration von: Authentisierung, Weiterleitung, Filtergruppen, IP-Pools, Bandbreitenbegrenzung etc.) Unterstützung mehrerer Server-Zertifikate: <ul style="list-style-type: none">• Es kann für verschiedene Domänen-Gruppen ein anderes „Default“-Zertifikat eingestellt werden• Der Virtual Secure Enterprise VPN Server kann aus mehreren konfigurierten Zertifikaten dasjenige aussuchen, welches am besten zur Anfrage des Clients passt (z. B. längste Laufzeit)
Benutzerverwaltung	Lokale Benutzerverwaltung; OTP-Server; RADIUS; LDAP, Novell NDS, MS Active Directory Services
Statistik und Logging	Detaillierte Statistik, Logging-Funktionalität, Versenden von Syslog-Meldungen

NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server

Release Notes



Client/Benutzer Authentifizierungsverfahren

OTP-Token, Zertifikate (X.509 v.3): Benutzer- und Hardwarezertifikate (IPsec),
Benutzername und Passwort (XAUTH)

Zertifikate (X.509 v.3)

Server-Zertifikate

Es können Zertifikate verwendet werden die über folgende Schnittstellen bereitgestellt werden: PKCS#11 Interface für Verschlüsselungs-Tokens; PKCS#12 Interface für Private Schlüssel in Soft-Zertifikaten

Revocation Lists

Revocation: EPRL (End-entity Public-key Certificate Revocation List, vorm. CRL), CARL (Certification Authority Revocation List, vorm. ARL)

Online Check

automatische Downloads der Sperrlisten einer CA in bestimmten Zeitintervallen;
Online-Check: Überprüfung der Zertifikate mittels OCSP oder OCSP over http

Verbindungsmanagement

Line Management

DPD mit konfigurierbarem Zeitintervall;
Timeout (zeit- und gebührengesteuert)

Point-to-Point Protokolle

LCP, IPCP, MLP, CCP, PAP, CHAP, ECP

Pool-Adressverwaltung

Reservierung einer IP-Adresse aus einem Pool innerhalb einer definierten Haltedauer (Lease Time)

IPsec-VPN

Virtual Private Networking

IPsec (Layer 3 Tunneling), RFC-konform;
Automatische Behandlung der MTU Size, Fragmentation und Reassembly;
DPD;
NAT-Traversal (NAT-T);
IPsec Modes: Tunnel Mode, Transport Mode;
Seamless Rekeying; PFS

Internet Society RFCs und Drafts

RFC 2401 –2409 (IPsec), RFC 3947 (NAT-T negotiations), RFC 3948 (UDP encapsulation),
IP Security Architecture, ESP, ISAKMP/Oakley, IKE, IKEv2 (inkl. MOBIKE), IKEv2 Signature Authentication, XAUTH, IKECFG, DPD, NAT Traversal (NAT-T), UDP encapsulation, IPCOMP, IKEv2-Authentisierung nach RFC 7427 (Padding-Verfahren)

Verschlüsselung

Symmetrische Verfahren: AES (CBC/CTR/GCM) 128, 192, 256 Bits;
Blowfish 128, 448 Bits; Triple-DES 112, 168 Bits;
Dynamische Verfahren für den Schlüsselaustausch: RSA bis 4096 Bits;
Diffie-Hellman Groups 1, 2, 5, 14-21, 25-30;
Hash Algorithmen: SHA-1, SHA- 256, SHA- 384, SHA- 512

Firewall

Stateful Packet Inspection;
IP-NAT (Network Address Translation);
Port Filtering; LAN-Adapterschutz

Next Generation Network Access Technology

NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server

Release Notes



VPN Path Finder

NCP VPN Path Finder Technology, Fallback IPsec /HTTPS (Port 443) wenn Port 500 bzw. UDP Encapsulation nicht möglich ist

Seamless Roaming

In Verbindung mit einem NCP Secure Client ist folgende Funktionalität gegeben:
Automatische Umschaltung des VPN-Tunnels auf ein anderes Internet-Übertragungsmedium (LAN/WLAN/Mobilfunk) ohne IP-Adresswechsel, so dass über den VPN-Tunnel kommunizierende Anwendungen nicht beeinflusst werden, bzw. die Anwendungs-Session nicht getrennt wird

Authentisierungsverfahren

IKEv1 (Aggressive und Main Mode), Quick Mode; XAUTH für erweiterte User-Authentisierung;
IKEv2, EAP-PAP/MD5/MS-CHAP v2/TLS
Unterstützung von Zertifikaten in einer PKI: Soft-Zertifikate, Zertifikate mit ECC-Technologie;
Pre-Shared Keys;
One-Time Passwords und Challenge Response Systeme; RSA SecurID Ready

IP Address Allocation

DHCP (Dynamic Host Control Protocol) over IPsec;
DNS: Anwahl des zentralen Gateways mit wechselnder öffentlicher IP-Adresse durch Abfrage der IP-Adresse über einen DNS-Server;
IKE-Config-Mode für die dynamische Zuteilung einer virtuellen Adresse an die Clients aus dem internen Adressbereich (private IP)
Unterscheidung des Pools anhand des Verbindungsmediums möglich (Client VPN-IP)

Datenkompression

IPCOMP (lzs), Deflate

Systemvoraussetzungen

Mindestvoraussetzungen zur Installation in einer virtuellen Umgebung:
Virtuelle Maschine: VMware VMWare vSphere Hypervisor (ESXi);
Hyper V und KVM

- BIOS (nicht UEFI)
- Ca. 5 GB Speicherplatz
- Minimum 2GB RAM
- Bereitstellung mehrerer Prozessorkerne in Produktivumgebungen empfohlen

Bei der Erstellung der virtuellen Maschine "Debian 11" auswählen

Empfohlene VPN Clients /

Kompatibilitäten

NCP Secure Entry Clients

Windows, macOS, Android

NCP Secure Enterprise Clients

Windows, macOS, iOS, Android, Linux

NCP PATH FINDER®

Next Generation Network Access Technology